

THRUNITE TW10

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna používá dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 18350 1100 mAh. Výrobce uvádí pracovní napětí 2,75-4,2 V. Doporučeným zdrojem je originální akumulátor THRUNITE 18350.

Pro výměnu akumulátoru odšroubujte hlavu svítilny. Vložte akumulátor podle polarit a hlavu znovu pevně dotáhněte. Před použitím výrobce výslovně požaduje pevné dotažení hlavy i zadní části svítilny.

Nabíjení probíhá přes USB-C s maximálním nabíjecím proudem 600 mA. Výrobce uvádí kompatibilitu i s kabelem USB-C na USB-C. Během nabíjení svítí indikátor červeně, po úplném nabití modře. Fialové blikání znamená abnormální průběh nabíjení.

Indikátor stavu akumulátoru je umístěn u nabíjecího konektoru v zadní části: modrá = 21-100 % (3,0-4,2 V), červená = 11-20 % (2,7-3,0 V), červené blikání = 1-10 % (2,5-2,7 V), bez indikace = 0 % (0-2,5 V).

MONTÁŽ NA LIŠTU

TW10 je určena pro montáž na kompatibilní montážní lištu. Podle recenze produktu je z výroby osazen adaptér typu GL a součástí příslušenství je také adaptér 1913 / Picatinny. Pro výměnu adaptéru sejměte dva upevňovací šrouby pomocí vhodného imbusového klíče, nahradte adaptér správným typem a šrouby rovnoměrně dotáhněte.

Při montáži na lištu povolte upínací šroub, nasadte svítilnu do vhodné polohy na liště a upínání pevně zajistěte. Před použitím vždy zkontrolujte, že se svítilna ani adaptér na liště nepohybují.

Bezpečnost při montáži: montáž, demontáž a kontrolu upevnění provádějte pouze na vybité a bezpečně zajištěné zbraně. Postup montáže adaptéru GL / 1913 není v originálním manuálu podrobně popsán; výše uvedený popis vychází z nezávislé recenze tohoto modelu.

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

- Ovládací prvky: TW10 má dva zadní spínače - jeden na každé straně. Oba mají stejnou funkci.
- Trvalé svícení: rychle krátce stiskněte kterýkoli spínač. Svítilna se zapne. Dalším krátkým stiskem kteréhokoli spínače ji vypnete.
- Momentální svícení: stiskněte a držte kterýkoli spínač. Svítilna svítí pouze po dobu držení; po uvolnění spínače zhasne.

Poznámka k originálnímu manuálu: anglický návod používá u trvalého zapnutí formulaci „memorized brightness level“, ale současně neuvádí žádný postup pro uživatelskou změnu jasu a výkonová tabulka obsahuje jediný běžný režim. Proto z této formulace neodvozujeme další nedoloženou funkci.

SVĚTELNÝ VÝKON A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
General / hlavní režim	900 lm → 427 lm	195 s + 130 min

Po přibližně 195 sekundách dochází k automatickému snížení výkonu z 900 lm na 427 lm. Originální manuál dále uvádí maximální dosvit 125 m, intenzitu 3960 cd, odolnost proti pádu 1,5 m a krytí IPX-8 do 2 m. Hodnoty byly měřeny s akumulátorem THRUNITE 18350 1100 mAh a mohou se lišit podle akumulátoru, konkrétního kusu a podmínek prostředí.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítilny, závity, kontakty akumulátoru, montážní prvky a USB-C konektor čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte dotažení montážního adaptéru, upínacího mechanismu a šroubů. Po použití se silnými vibracemi nebo nárazu upevnění znovu zkontrolujte.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor suchý. Po nabití správně uzavřete gumovou krytku konektoru.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před každým použitím zkontrolujte pevné upevnění svítilny na montážní liště a dotažení montážních prvků. Uvolněná svítilna může při používání odpadnout nebo změnit polohu.
- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Výrobce nedoporučuje provozovat svítilnu na maximální výkon nepřetržitě déle než 10 minut, aby nedošlo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesvíťte sobě ani jiné osobě přímo do očí; silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- S akumulátorem zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající akumulátor.
- Při nabíjení ponechte výrobek pod dohledem. Pokud indikátor bliká fialově, nabíjení přerušete a zkontrolujte kabel, napájecí zdroj a akumulátor.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz