

THRUNITE T2

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 21700, 5000 mAh. Při vložení akumulátoru směřuje kladný pól (+) k hlavě svítilny. Po vložení akumulátoru zadní víčko pevně dotáhněte.

Nabíjení probíhá přes USB-C proudem až 2 A. Během nabíjení svítí indikátor červeně; po úplném nabití modře. Pokud indikátor bliká fialově, nabíjení neprobíhá správně. Během nabíjení jsou dostupné pouze režimy Firefly a Low.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikace	Kapacita	Napětí
červená - bliká	1-10 %	2,7-2,9 V
červená - trvale	11-20 %	2,9-3,1 V
modrá - trvale	21-100 %	3,1-4,2 V

V režimu Firefly je indikátor stavu akumulátoru vypnutý.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Po odemknutí svítilny krátce stiskněte boční tlačítko. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete.

Změna výkonu

Při zapnuté svítilně podržte boční tlačítko. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → Medium → High → Low...

Firefly

Při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko. Svítilna se zapne v režimu Firefly.

Turbo

Z libovolného režimu dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.

Strobe

Z libovolného režimu třikrát rychle stiskněte boční tlačítko.

Paměť režimu

Při běžném zapnutí se obnoví naposledy použitý režim. Paměť se nevztahuje na Firefly, Turbo a Strobe.

UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA (LOCKOUT)

- Při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko - aktivuje se Firefly.
- V režimu Firefly boční tlačítko znovu podržte - svítilna se uzamkne.
- V uzamčeném stavu boční tlačítko podržte - svítilna se odemkne.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	3757 → 725 lm	2 min + 216 min
High	1712 → 732 lm	3 min + 223 min
Medium	366 lm	7,5 h
Low	30 lm	77 h
Firefly	0,3 lm	69 dní
Strobe	1450 lm	5 h

Hodnoty výrobce byly měřeny s akumulátorem THRUNITE 21700 / 5000 mAh a jsou orientační. Mohou se lišit podle konkrétního akumulátoru, svítilny a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závit a USB-C konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.
- Závit a těsnicí O-kroužky udržujte čisté; při vyschnutí použijte malé množství vhodného silikonového maziva.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí, poškození nebo riziku popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvítejte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte krátkodobě. Výrobce nedoporučuje provoz svítilny v maximálním režimu déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, řídicí elektroniky a LED.
- Nesvítejte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek; nevystavujte jej ohni, vysokým teplotám ani zkratu.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti akumulátor vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz