

POWER BANK EVERACTIVE ENERGY BANK EB-22QB 20W 20000mAh

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

Power Bank everActive Energy Bank EB-22QB je přenosná nabíjecí baterie s kapacitou 20000 mAh (74 Wh) určená pro napájení a dobíjení mobilních zařízení.

Zařízení je vybaveno dvěma porty USB-C (vstup/výstup) a jedním portem USB-A. Umožňuje současné nabíjení až tří zařízení.

Powerbanka je vybavena LCD displejem zobrazujícím přesnou procentuální úroveň nabití.

Podporuje funkci pass-through (současné nabíjení powerbanky i připojených zařízení) a režim Always-On pro zařízení s nízkou spotřebou energie

eb-22qb

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: EB-22QB

Barva: černá

Vestavěná baterie: 20000 mAh / 74 Wh

eb-22qb

Jmenovitá kapacita: 13500 mAh (5 V DC / 2 A)

eb-22qb

Celkový výstupní výkon: max. 20 W

eb-22qb

Rozměry: 29 × 70 × 115 mm

eb-22qb

Hmotnost: 326 g

eb-22qb

3. VSTUP (NABÍJENÍ POWERBANKY)

USB-C:

5 V = 3,0 A

9 V = 2,22 A

12 V = 1,67 A

Max. 20 W

eb-22qb

Postup nabíjení:

Připojte USB-C kabel do portu USB-C powerbanky.

Druhý konec kabelu připojte k vhodnému síťovému adaptéru.

LCD displej zobrazuje aktuální procentuální stav nabití.

Po dosažení 100 % se nabíjení automaticky ukončí.

4. VÝSTUPY (NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ)

USB-C (PD):

5,0 V = 3,0 A (15 W)

9,0 V = 2,22 A (20 W)

12,0 V = 1,67 A (20 W)

eb-22qb

USB-A:

5,0 V = 3,0 A (15 W)

9,0 V = 2,0 A (18 W)

10,0 V = 2,0 A (20 W)

12,0 V = 1,5 A (18 W)

eb-22qb

Při současném použití více portů:

USB-C(1) + USB-C(2) + USB-A: 5,0 V = 3,0 A (max. 15 W)

eb-22qb

Zařízení automaticky přizpůsobuje nabíjecí parametry podle připojeného zařízení.

5. PODPOROVANÉ RYCHLONABÍJECÍ PROTOKOLY

PD3.0

PPS

QC4+

Apple 2.4A

DCP

QC3.0

QC2.0

Huawei FCP

Huawei SCP

MTK-PE+2.0

eb-22qb

6. PASS-THROUGH FUNKCE

Powerbanka umožňuje současné nabíjení vlastního akumulátoru i připojených zařízení

eb-22qb

Postup:

Připojte powerbanku k napájecímu zdroji přes USB-C.

Současně připojte externí zařízení k výstupnímu portu.

7. ALWAYS-ON REŽIM

Režim Always-On umožňuje napájení zařízení s nízkou spotřebou energie, například chytrých hodinek nebo bezdrátových sluchátek

eb-22qb

8. LCD DISPLEJ

LCD displej zobrazuje přesnou procentuální hodnotu zbývající energie (0–100 %)

eb-22qb

9. OCHRANNÉ FUNKCE

Zařízení je vybaveno ochranou proti:

přebíť
přehřátí
zkratu
přetížení
nadměrnému vybití

eb-22qb

10. PROVOZNÍ POKYNY

Používejte pouze kvalitní a nepoškozené kabely.

Nevystavujte zařízení vlhkosti ani extrémním teplotám.

Zařízení nerozebírejte.

Nepoužívejte poškozené zařízení.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

11. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Powerbanku používejte pouze v souladu s jejími technickými parametry. Nepřekračujte maximální výstupní výkon ani napětí.
 - Nevystavujte zařízení vodě, vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
 - Chraňte zařízení před vysokými teplotami a otevřeným ohněm.
 - Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
 - Při mechanickém poškození zařízení ihned přestaňte používat.
 - V případě neobvyklého zahřívání nebo zápachu zařízení okamžitě odpojte.
-
-

12. DOVOZCE

Dovozce do ČR:

Led-expert

Stroupežnického 24

15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623
