

TECHNIK P27

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Doporučený akumulátor: 1× Li-ion 18650, 2200 mAh (Technik TR1822). Akumulátor je uživatelsky výměnný.

Při výměně použijte kompatibilní Li-ion článek 18650, dodržte správnou polaritu a po vložení akumulátoru bateriový prostor pevně uzavřete. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo jinak závadný akumulátor.

Nabíjení: akumulátor lze nabíjet přímo ve svítilně přes konektor USB-C. Připojte USB-C kabel ke svítilně a druhý konec k vhodnému USB napájecímu zdroji, počítači nebo powerbance. Přibližná doba nabíjení je 3-4 hodiny v závislosti na použitém zdroji.

Svítilna je vybavena indikátorem stavu akumulátoru. Před nabíjením se vždy ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.

OVLÁDÁNÍ

Technik P27 se ovládá jediným bočním tlačítkem. Jednotlivé režimy se při opakovaných stiscích přepínají v tomto přesném pořadí:

1. stisk: Low - nízký výkon
2. stisk: Medium - střední výkon
3. stisk: High - vysoký výkon
4. stisk: Strobe - stroboskopické blikání
5. stisk: SOS - nouzové SOS blikání
6. stisk: vypnutí svítilny

Rychlé vypnutí: v kterémkoli zapnutém režimu stiskněte a podržte tlačítko; svítilna se vypne.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Přibližná výdrž	Dosvit
Low	150 lm	8 h	60 m
Medium	750 lm	2 h 30 min	131 m
High	1500 lm	2 h	150 m
Strobe	750 lm	-	-
SOS	750 lm	-	-

Uvedené hodnoty byly získány podle ANSI/PLATO FL1-2019 v laboratorních podmínkách s akumulátorem 18650 o kapacitě 2200 mAh. Skutečná výdrž a světelný výkon se mohou lišit podle stavu akumulátoru a okolních podmínek.

TECHNIK P27

český návod k obsluze

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optické plochy, USB-C konektor a kontaktní plochy udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Po použití v dešti nebo ve vlhkém prostředí svítilnu osušte a před nabíjením nechte zcela vyschnout. Krytí IP44 chrání proti stříkající vodě a dešti; svítilna není určena k ponoření do vody.
- Při delším nepoužívání skladujte svítilnu a akumulátor na chladném a suchém místě. Akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Nejvyšší režim 1500 lm používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky a odvod tepla. Pokud se svítilna neobvykle zahřívá, přepněte na nižší výkon nebo ji vypněte.
- Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení a skladování zabraňte náhodné aktivaci bočního tlačítka.
- Používejte pouze vhodný Li-ion akumulátor 18650. Akumulátor nezkratujte, nepropichujte, nemačkejte, nerozebírejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple. Poškozený nebo neobvykle se zahřívající článek nepoužívejte.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor čistý a suchý. Svítilnu nenabíjejte, pokud je poškozená nebo neobvykle zahřátá. Při použití magnetického uchycení vždy ověřte stabilitu svítilny na povrchu.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte výměnný Li-ion akumulátor a odevzdejte jej odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz