

TECHNIK L003

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: jeden výměnný Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 3000 mAh.

Při výměně použijte kompatibilní článek 21700 Li-ion. Akumulátor vložte pouze podle polarity vyznačené přímo na výrobku; článek nevkládejte obráceně ani násilím. Poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající akumulátor nepoužívejte.

Nabíjení probíhá přímo v lampě přes konektor USB-C. Připojte USB-C kabel k lampě a druhý konec k vhodnému USB napájecímu zdroji. Stav akumulátoru sledujte pomocí integrovaného indikátoru. Katalog výrobce uvádí dobu plného nabití přibližně 5 hodin 30 minut.

Před nabíjením se ujistěte, že jsou konektor USB-C a jeho okolí čisté a suché.

UMÍSTĚNÍ A ZAVĚŠENÍ

Lampu lze postavit na stabilní rovnou plochu nebo zavěsit pomocí kovového madla / háku. Při zavěšení vždy ověřte, že je opěrný bod pevný a lampa nemůže spadnout.

Ve spodní části je podle katalogu výrobce také závit 1/4" pro upevnění na kompatibilní stativ. Před použitím zkontrolujte pevné dotažení a stabilitu stativu.

OVLÁDÁNÍ

Lampa se ovládá tlačítkem. Krátkými stisky se režimy přepínají v následujícím pořadí:

1. stisk: studené bílé světlo
2. stisk: teplé bílé světlo
3. stisk: přirozené bílé světlo
4. stisk: červené blikání
5. stisk: vypnutí lampy

Plynulé nastavení jasu: po ponechání zvoleného režimu aktivního déle než 5 sekund lze podle katalogu výrobce použít funkci DIM pro plynulé nastavení jasu.

Paměť režimu: lampa si pamatuje naposledy zvolené nastavení a při dalším zapnutí je obnoví.

NOUZOVÉ NABÍJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Katalog výrobce uvádí také USB-A výstup pro nouzové nabíjení externího USB zařízení. Připojte nabíjecí kabel zařízení k USB-A výstupu lampy. Po použití konektory opět chraňte před vlhkostí a nečistotami.

TECHNIK L003

český návod k obsluze

ÚDRŽBA

- Tělo lampy, difuzor, ovládací prvky, USB-C konektor, USB-A výstup a bateriový prostor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Po použití ve vlhkém prostředí nechte lampu před nabíjením, otevřením bateriového prostoru a uložením důkladně oschnout.
- Při výměně akumulátoru udržujte kontakty a bateriový prostor čisté. Akumulátor nevkládejte, pokud jsou kontakty mokré nebo znečištěné.
- Při delším nepoužívání skladujte lampu i akumulátor na chladném a suchém místě. Li-ion akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Lampu během provozu nezakrývejte a neomezujte proudění vzduchu kolem světelné části. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození výrobku.
- Nedívejte se z bezprostřední blízkosti přímo do rozsvíceného světelného zdroje a nesvitte jiným osobám do očí. Silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Výrobek má ochranu IPX2 proti kapající vodě. Není určen k používání v silném dešti, k ostříkávání proudem vody ani k ponoření. Před nabíjením musí být USB konektory zcela suché.
- Při zavěšení lampy zkontrolujte pevnost háku, větve, konstrukce nebo jiného bodu zavěšení. Při použití stativu ověřte stabilitu a pevné dotažení 1/4" závitu.
- Lampu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přepravě a skladování zabraňte nechtěné aktivaci ovládacího tlačítka.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Akumulátor nezkratujte, nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple.
- Před nabíjením nebo použitím USB-A výstupu zkontrolujte, že jsou konektory čisté a suché. Poškozenou nebo neobvykle se zahřívající lampu přestaňte používat a nenabíjejte ji.
- Nerozebírejte zapečetěné části lampy. Mohlo by dojít k poškození výrobku a porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte výměnný akumulátor z lampy a odevzdejte jej odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz