

THRUNITE W1

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A AKUMULÁTOR

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor 16340 s kapacitou 650 mAh.

Při výměně akumulátoru vložte článek kladným pólem směrem k hlavě svítilny. Po vložení řádně dotáhněte hlavu i koncovku svítilny. Před použitím musí být oba závitů pevně dotažené.

NABÍJENÍ

W1 se nabíjí přímo ve svítilně přes konektor Micro-USB. Maximální nabíjecí proud je 500 mA.

- Během nabíjení svítí indikátor červeně.
- Po úplném nabití svítí indikátor modře.
- Fialové blikání znamená abnormální stav nabíjení. Zkontrolujte zejména, zda jsou hlava a koncovka svítilny správně dotažené.
- Během nabíjení lze používat pouze režim Firefly.

Při nabíjení přes běžný USB zdroj trvá úplné nabití přibližně 2 hodiny.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikace	Stav akumulátoru
modrá - trvale	21-100 %
červená - trvale	11-20 %
červená - bliká	1-10 %

OVLÁDÁNÍ

Svítilna se ovládá jedním elektronickým bočním tlačítkem.

- Zapnutí / vypnutí: krátkým stiskem tlačítka svítilnu zapnete nebo vypnete.
- Přímý přístup k Firefly: při vypnuté svítilně podržte tlačítko. Svítilna se zapne v režimu Firefly.
- Změna jasu: při zapnuté svítilně podržte tlačítko. Režimy se cyklicky mění Low → Medium → High → Low...
- Turbo: při odemčené svítilně dvakrát rychle stiskněte tlačítko. Turbo je dostupné z libovolného běžného režimu.
- Strobe: při odemčené svítilně třikrát rychle stiskněte tlačítko.

UZAMČENÍ TLAČÍTKA

Nejprve při vypnuté svítilně podržením tlačítka aktivujete režim Firefly. V režimu Firefly tlačítko znovu podržte; svítilna se uzamkne proti nechtěnému zapnutí.

Odemknutí: v uzamčeném stavu tlačítko podržte. Svítilna se odemkne a přejde do režimu Firefly.

PAMĚŤ REŽIMU

Při běžném zapnutí se obnoví naposledy použitý režim Low, Medium nebo High. Režimy Firefly, Turbo a Strobe se do paměti neukládají.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Firefly	0,5 lm	13 dní
Low	7,5 lm	60 h
Medium	58 lm	5 h
High	215 lm	90 min
Turbo	693 → 231 lm	75 s + 74 min
Strobe	168 lm	200 min

Uvedené hodnoty jsou laboratorní údaje výrobce naměřené s akumulátorem 16340 / 650 mAh. Skutečná výdrž se může lišit podle konkrétního akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity, těsnicí O-kroužky a nabíjecí konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je nabíjecí konektor suchý. Po nabití krytku konektoru správně uzavřete.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození svítilny. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě. Výrobce nedoporučuje provoz svítilny na maximální výkon déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
- Nesviťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Při přepravě a skladování používejte elektronický Lockout, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek. Akumulátor nevystavujte ohni ani nadměrnému teple.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte uživatelsky výměnný akumulátor a odevzdejte jej odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert, Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz