

THRUNITE Ti PRO

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 14500, 920 mAh. Svítidla podporuje také 1× baterii AA 1,5 V nebo 1× Ni-MH akumulátor AA 1,2 V. Při použití článku AA je světelný výkon nižší než s Li-ion akumulátorem 14500.

Pro vložení článku odšroubujte hlavu svítilny. Akumulátor nebo baterii vložte kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny a hlavu znovu našroubujte.

Nabíjení neprobíhá přímo ve svítelně. Originální akumulátor THRUNITE 14500 má vlastní USB-C nabíjecí konektor. Vyjměte jej ze svítilny, připojte USB-C kabel a druhý konec zapojte do běžného USB zdroje 5 V. Během nabíjení svítí indikátor na akumulátoru červeně; po úplném nabití svítí zeleně.

OVLÁDÁNÍ

THRUNITE Ti PRO nemá samostatné tlačítko. Zapnutí, vypnutí i změna režimu se provádí otáčením hlavy svítilny.

Zapnutí: dotáhněte hlavu svítilny. Svítidla se zapne v režimu Low.

Změna režimu: hlavu krátce povolte a ihned znovu dotáhněte. Každým takovým cyklem se režim posune v pořadí Low → Medium → High → Low...

Vypnutí: hlavu povolte a ponechte ji povolenou tak, aby se přerušil elektrický kontakt.

Paměť režimu: svítidla nemá trvalou paměť režimu. Po běžném vypnutí a následném zapnutí začíná znovu v režimu Low.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÉ NAPĚTÍ

Při použití Li-ion akumulátoru 14500 svítidla při nízkém napětí upozorňuje blikáním. V takovém případě akumulátor co nejdříve dobijte.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
High	1012 → 262 lm	120 s + 133 min
Medium	277 lm	150 min
Low	30 lm	19 h

Uvedené hodnoty výrobce platí pro dobíjecí Li-ion akumulátor 14500. Při použití baterie AA nebo Ni-MH akumulátoru AA je výkon i výdrž odlišná.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity a kontaktní plochy udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Závity a těsnicí O-kroužky udržujte čisté; při vyschnutí použijte malé množství vhodného silikonového maziva.
- Při delším nepoužívání vyjměte článek ze svítilny. Li-ion akumulátor skladujte na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvítejte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim High používejte uvážlivě. Při použití akumulátoru 14500 dosahuje svítilna krátkodobě velmi vysokého výkonu a následně výkon automaticky snižuje. Zajistěte dostatečné chlazení a nepoužívejte nejvyšší výkon nepřetržitě v uzavřeném prostoru.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesvítejte sobě ani jiné osobě do očí. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení nebo skladování ponechte hlavu mírně povolenou, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte článek s poškozeným obalem, deformací nebo známkami přehřátí. Nevystavujte jej zkratu, ohni ani vysokým teplotám. Nenabíjejte jednorázové baterie AA.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k poškození svítilny a porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Použitý akumulátor nebo baterii ze svítilny vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz