

THRUNITE ARCHER MINI

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna má vestavěný dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 10400, 320 mAh. Akumulátor je vestavěný a není určen k běžnému vyjímání uživatelem.

Pro nabíjení odšroubujte kryt hlavy, čímž odkryjete nabíjecí konektor USB-C. Připojte USB-C kabel ke svítilně a druhý konec k vhodnému USB napájecímu zdroji.

Během nabíjení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití svítí indikátor modře. Po dokončení nabíjení kabel odpojte a kryt hlavy znovu řádně našroubujte.

Při nízkém stavu akumulátoru začne svítilna blikat. V takovém případě ji co nejdříve nabijte.

OVLÁDÁNÍ

Archer Mini se ovládá jediným koncovým spínačem.

Odemknutí: je-li svítilna uzamknutá, podržte koncový spínač. Svítilna se odemkne a současně se zapne v režimu Low.

Zapnutí / vypnutí: po odemknutí svítilny krátce stiskněte koncový spínač. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete.

Low: po odemknutí krátce stiskněte koncový spínač.

High: rychle dvakrát stiskněte koncový spínač.

Strobe: rychle třikrát stiskněte koncový spínač.

UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA (LOCKOUT)

- Zapněte svítilnu v režimu Low.
- V režimu Low podržte koncový spínač. Svítilna přejde do režimu Lockout.
- Je-li svítilna uzamknutá, krátký stisk koncového spínače způsobí pouze krátké bliknutí jako potvrzení uzamčení.
- Pro odemknutí podržte koncový spínač; svítilna se odemkne a zapne v režimu Low.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
High	405 → 157 lm	2,8 min + 52 min
Low	18 lm	7,5 h
Strobe	355 lm	110 min

Hodnoty výrobce byly měřeny s vestavěným akumulátorem THRUNITE 10400 / 320 mAh a jsou orientační. Mohou se lišit podle konkrétní svítilny, stavu akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity a USB-C konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.
- Po nabíjení vždy znovu řádně našroubujte kryt hlavy, aby byl nabíjecí konektor chráněn.
- Při delším nepoužívání skladujte svítilnu na chladném a suchém místě a akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Nejvyšší režim High používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Výrobce nedoporučuje provoz svítilny v maximálním režimu nepřetržitě déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě do očí. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- Vestavěný Li-ion akumulátor nevystavujte ohni, vysokým teplotám, mechanickému poškození ani zkratu. Pokud je svítilna poškozená, deformovaná nebo se neobvykle zahřívá, přestaňte ji používat.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny ani se nepokoušejte vestavěný akumulátor vyjmout. Mohlo by dojít k poškození svítilny, akumulátoru nebo ke vzniku bezpečnostního rizika.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Protože je akumulátor vestavěný, svítilnu na konci životnosti nerozebírejte. Odevzdejte kompletní výrobek do systému zpětného odběru, kde bude akumulátor odborně zpracován.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz