

MODEE LIGHTING LED SOLAR TABLE LAMP TL001

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A SOLÁRNÍ NABÍJENÍ

Lampa je napájena vestavěným dobíjecím Li-ion akumulátorem 18650, 3,7 V, 1200 mAh. Akumulátor není určen k běžné uživatelské výměně. Nabíjení probíhá automaticky prostřednictvím solárního panelu na horní části lampy; externí nabíjecí kabel není pro běžný provoz potřeba.

Pro správné nabíjení umístěte lampu venku tak, aby na solární panel během dne dopadalo alespoň 6 hodin přímého slunečního světla. Při nedostatečném oslunění se akumulátor nemusí plně nabít a doba svícení se může výrazně zkrátit.

Solární panel udržujte čistý a nezakrývejte jej. Prach, listí, sníh nebo jiné nečistoty mohou snížit účinnost nabíjení.

UMÍSTĚNÍ LAMPY

- Lampu postavte na stabilní, rovný povrch tak, aby nehrozilo její převržení nebo pád.
 - Pro solární provoz zvolte místo s co nejlepším přístupem přímého slunečního světla během dne.
 - V režimu Solar neumísťujte lampu příliš blízko pouličního osvětlení, reflektorů nebo jiných silných zdrojů světla. Světelný senzor může okolní světlo vyhodnotit jako denní podmínky a zabránit automatickému rozsvícení lampy.
 - Lampa má krytí IP44 a je určena i pro venkovní použití. Není však určena k ponoření do vody ani k použití pod tlakovou vodou.
-

OVLÁDÁNÍ

Lampa se ovládá závěsným tahovým spínačem (řetízkem) umístěným ve středu lampy. Každým zatažením přejdete na následující režim v pevně daném pořadí:

- 1. režim - 20 % jasu: lampa svítí nízkým jasnem ve dne i v noci.
- 2. režim - 100 % jasu: lampa svítí plným jasnem ve dne i v noci.
- 3. režim - Solar: lampa pracuje jako automatické solární světlo. Přes den zůstává zhasnutá a po setmění se automaticky rozsvítí.
- 4. stav - vypnuto: lampa je vypnutá.

Dalším zatažením za spínač se cyklus opakuje od prvního režimu. Pro automatické noční svícení musí být zvolen režim Solar.

REŽIMY SVÍCENÍ A ORIENTAČNÍ VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Provoz	Výdrž
20 % jasu	7 lm	ve dne i v noci	4-6 h
100 % jasu	100 lm	ve dne i v noci	2-3 h
Solar	3 lm	automaticky pouze za tmy	až 10 h

Uvedené časy jsou orientační. Skutečná výdrž závisí zejména na míře nabití akumulátoru, intenzitě slunečního svitu během dne, ročním období, teplotě a stáří akumulátoru.

ÚDRŽBA

- Solární panel pravidelně otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Znečištěný panel snižuje množství energie získané ze slunečního záření.
- Plastové a kovové části čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Před čištěním lampy vypněte. Do otvorů, spínače ani vnitřních částí nenechte vniknout vodu.
- Pokud lampu delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a chladném místě. Vestavěný Li-ion akumulátor nenechávejte dlouhodobě zcela vybitý; během delšího skladování lampu příležitostně vystavte dostatečnému slunečnímu svitu, aby se akumulátor částečně dobil.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Lampu používejte pouze k určenému účelu. Nestavte ji na nestabilní povrchy a neumísťujte ji tam, kde by mohla spadnout, být převržena nebo způsobit zranění.
- Solární panel ani svítidlo během provozu nezakrývejte. Lampu neumísťujte bezprostředně k hořlavým materiálům nebo zdrojům vysokého tepla.
- Přestože má výrobek krytí IP44, neponořujte jej do vody, nepoužívejte jej ve stojaté vodě a nevystavujte jej proudu tlakové vody. Při poškození krytu nebo proniknutí vody výrobek dále nepoužívejte.
- Vestavěný Li-ion akumulátor nerozebírejte, nevyměňujte svépomocí, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Pokud se výrobek neobvykle zahřívá, deformuje, zapáchá nebo vykazuje jiné známky poškození akumulátoru, přestaňte jej používat.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. Tahový spínač a jeho závěsná část nejsou určeny ke hraní.
- Nerozebírejte zapečetěné části lampy ani solární modul. Neodborný zásah může poškodit výrobek, snížit jeho odolnost proti povětrnostním vlivům a způsobit bezpečnostní riziko.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz