



DŮLEŽITÉ

- Děkujeme za zakoupení NITECORE! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se pokyny.
- Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a provozní pokyny. Uchovejte si ji pro budoucí použití.
- V případě aktualizací se prosím podívejte na nejnovější verzi dostupnou na oficiálních webových stránkách.

Varování

- Tento produkt je určen pro dospělé osoby starší 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- POZOR! Možné nebezpečné záření NEŽÍVEJTE přímo do světelného paprsku ani nesvíte přímo do očí!
- Produkt bude při delším provozu generovat silné teplo. Při používání buďte opatrní. Doporučuje se nepoužívat vysoké úrovně jasu po delší dobu, abyste předešli popáleninám a poškozením produktu.
- NEZAKRÝVÁJTE ani NEUMÍSTUJTE předměty do blízkosti horní části výrobku, mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k nehodám v důsledku vysokých teplot.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek k osvětlování hořlavých nebo výbušných materiálů, protože vysoká teplota může vést k vznícení nebo explozi.
- Používejte výrobek standardním ručním způsobem, abyste předešli nehodám v případě jeho selhání.
- Pokud je výrobek umístěn v uzavřeném nebo hořlavém prostředí, například v kapse nebo batohu, nebo pokud je delší dobu nepoužívaný, aktivujte režim úplného uzamčení, abyste předešli náhodné aktivaci a nebezpečí způsobenému nadměrným teplem.
- NEVYSTAVUJTE výrobek teplotám nad 60 °C (140 °F) po delší dobu, protože to představuje riziko výbuchu nebo vznícení baterie.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, nabijte jej každých 6 měsíců.
- NEROZBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE tento výrobek, mohlo by dojít k jeho poškození a záruka na výrobek bude neplatná. Úplné informace o záruce naleznete v části o záruce v návodu k obsluze.

Bezpečnost baterie

Nesprávné používání zařízení s vestavěnými lithium-iontovými bateriemi může vést k vážnému poškození baterie nebo k bezpečnostním rizikům, jako je vznícení nebo výbuch. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je poškozené. NEROZBÍREJTE, NEPROPICHUJTE, NEŘEŽTE, NEDRŽTE ani NESPALUJTE zařízení. Pokud si všimnete jakéhokoli úniku nebo neobvyklého zápachu, okamžitě přestaňte zařízení používat. Zařízení/baterie zlikvidujte v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Technické údaje

STANDARDNÍ FL1	TURBO	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	ULTRALOW	STROBOSKOP
	3 000 lumenů	1 000 lumenů	200 lumenů	65 lumenů	15 lumenů	3 000 lumenů
	1 hodina 30 minut	4 hodiny	15 minut	14 hodin	55 hodin	
	300 metrů	180 metrů	90 metrů	50 metrů	24 metrů	
	22 500 cd	8 100 cd	2 000 cd	680 cd	145 cd	
	1 m (odolnost proti nárazu)					
	IP54					

Poznámka: Uvedené údaje jsou měřeny v souladu s mezinárodními normami pro testování svítilen ANSI/PLATO FL 1-2019 s použitím vestavěné lithium-iontové baterie (1 700 mAh) v laboratorních podmínkách. Údaje se mohou v reálném provozu lišit v důsledku různých podmínek prostředí.

Funkce

- Využívá 2 x UHI 20 LED diody s maximálním výkonem 3 000 lumenů
- Používá přesný kovový reflektor s efektem pomerančové kůry, perfektní kombinace osvětlení s dlouhým dosahem a širokým úhlem
- Maximální intenzita paprsku 22 500 cd a maximální doštel 300 metrů
- 4 úrovně jasu pro cyklické přepínání
- Přizpůsobitelný přístup k TURBO nebo jedním tlačítkem PŘEPÍNAČ NA STROBOSKOP
- Režim STROBE využívá náhodně se měnící frekvence pro silnější závrtné efekty
- Indikátory napájení indikují zbývající úroveň nabití baterie moc
- Indikátory úrovně indikují aktuální úroveň jasu
- Vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 1 700 mAh
- Technologie pokročilého odpojení napájení (APC) pro ultra nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu
- Vysoce účinný obvod konstantního proudu poskytuje stabilní výkon až 55 hodin
- Dvojitá tlačítka na zadní straně umožňují intuitivní ovládání
- Inteligentní nabíjecí obvod pro lithium-iontovou baterii s nabíjecím portem USB-C
- Inteligentní funkce paměti úrovně jasu
- K dispozici jsou 2 režimy uzamčení (režim polovičního uzamčení a režim úplného uzamčení)
- Zabudovaný modul pokročilé regulace teploty (ATR) (patent č. ZL201510534543.6)
- Vyrobeno z hliníkové slitiny s tvrdě eloxovanou povrchovou úpravou vojenské třídy HA III
- Voděodolnost a prachotěsnost dle stupně krytí IP54

- Odolný proti nárazu z výšky 1 metru

Specifikace

Délka: 136,3 mm (5,37")
Šířka: 31,4 mm (1,24")
Výška: 21,4 mm (0,84")
Hmotnost: 104 g (3,67 oz)


Příslušenství

Šňůrka, nabíjecí kabel USB-C

Přehled produktu



Funkce ochrany senzoru



(Angličtina)

Funkce nabíjení

EDC25 je vybaven inteligentním systémem nabíjení. Před prvním použitím baterii nabijte. Pomocí kabelu USB připojte k nabíjecímu portu externí zdroj napájení (např. USB adaptér, powerbank nebo jiná USB nabíjecí zařízení) a spusťte proces nabíjení.

- Během nabíjení se zelené indikátory napájení postupně přepnou z blikání na trvalé světlo, aby zobrazily úroveň nabití baterie.
- Po úplném nabití baterie EDC25 ukončí proces nabíjení a indikátory napájení se rozsvítí trvale, aby informovaly uživatele.

- Funkce osvětlení je k dispozici během proces nabíjení (s výjimkou režimů TURBO a STROBE).
- Doba nabíjení je přibližně 1 hodina a 15 minut. (Nabíjí se přes adaptér 5V/2A)
- Poznámka: Produkt se při nabíjení v režimu uzamčení automaticky odemkne.

Zapnuto / Vypnuto

- Zapnuto: Když světlo nesvíti, stiskněte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte cvaknutí, abyste je zapnuli.
- Vypnuto: Když světlo svítí, stiskněte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte cvaknutí, abyste je vypnuli.

Poznámka: Pokaždé, když se světlo zapne, rozsvítí se indikátory úrovně a napájení, které indikují aktuální úroveň jasu a zbývající energii baterie. Po 5 sekundách se automaticky vypnou. Pro jejich opětovnou aktivaci stiskněte tlačítko napájení jednou do poloviny.

Úrovně jasu

Když je světlo zapnuté, namáčkněte tlačítko napájení pro přepínání mezi následujícími úrovněmi jasu: ULTRALÍZKÝ – NÍZKÝ – STŘEDNÍ – VYSOKÝ. Po opětovné aktivaci svítilna přejde přímo k dříve uložené úrovni jasu.

Poznámka: Když indikátory zhasnou, stiskněte jednou tlačítko napájení do poloviny, abyste je zapnuli. Opětovným stisknutím tlačítka napájení do poloviny upravíte úroveň jasu.

Aktivace ULTRALÍZKÉHO

Když světlo nesvíti, stiskněte a podržte tlačítko napájení do poloviny pro přístup k režimu ULTRALÍZKÝ. Uvolněním jej vypnete.

Přizpůsobitelná funkce

- Když je světlo zapnuté/vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko s nastavitelnou intenzitou pro přístup k režimu TURBO / STROBE. Indikátory úrovně se postupně vypínají a zobrazují zbývající čas pro režim TURBO / STROBE. Uvolněním se vrátíte do předchozího stavu.
- Stiskněte a podržte přizpůsobitelné tlačítko bez jeho uvolnění, pokaždé stiskněte tlačítko napájení až na doraz pro přepínání mezi režimy TURBO a STROBE. Po výběru preferovaného režimu vám svítilna umožní rychlý přístup k režimu TURBO / STROBE.

Poznámka: Je-li aktivován režim TURBO / STROBE, svítilna automaticky upraví jas, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se její životnost. Chcete-li obnovit předchozí jas, jednoduše režim TURBO / STROBE znovu aktivujte.

Zamknutí / Odemknutí

EDC25 má dva režimy uzamčení (režim polovičního uzamčení a režim úplného uzamčení).

Režim poloviční blokace:

- Když svítí světlo, stiskněte a podržte tlačítko napáí / úplné Stiskněte tlačítko napájení, dokud červený indikátor uzamčení jednou neblkne, abyste aktivovali režim poloviční blokace.
- V režimu poloviční blokace není tlačítko napájení k dispozici pro aktivaci svítilny a červený indikátor blokace jednou blkne, aby tento stav signalizoval po stisknutí tlačítka napájení. Stisknutím a podržením tlačítka s přizpůsobitelnými parametry se dostanete k režimu TURBO / STROBE; uvolněním jej vypnete.

Režim úplného uzamčení (výchozí nastavení):

- Když svítí světlo, stiskněte a podržte tlačítko napáí / úplné Stiskněte tlačítko napájení, dokud červený indikátor uzamčení jednou neblkne a poté dvakrát neblkne, čímž se aktivuje režim úplného uzamčení.
- V režimu úplného uzamčení jsou obě tlačítka

Svítilnu nelze aktivovat a červený indikátor uzamčení dvakrát blkne, aby tento stav signalizoval stisknutím kteréhokoli z tlačítek.

Odemknout:

V jakémkoli režimu uzamčení krátce a poté dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se postupně nerozsvítí všechny indikátory úrovně, abyste ukončili režim uzamčení. Svítilna přejde do stavu ULTRALÍZKÝ, který tento stav signalizuje.

ATR (Pokročilá regulace teploty)

Integrovaná technologie ATR reguluje výkon EDC25 podle provozních podmínek a okolního prostředí, aby se udržel optimální výkon.

Indikace napájení

Když je světlo zapnuté/zhasnuté, namáčkněte tlačítko napájení a rozsvítí se indikátory napájení, které indikují zbývající energii baterie (s výjimkou režimů uzamčení).

Poznámka: Baterii je třeba dobít, když se zdá, že je výstup slabý nebo svítilna přestane reagovat kvůli nízkému výkonu.

Stav indikátorů	Úroveň výkonu
4 Trvalé svícení	75 % - 100 %
3 Trvalé svícení	50 % - 75 %
2 Trvalé svícení	25 % - 50 %
1 Trvalé svícení	0 % - 25 % (Prosím, nabijte produkt co nejdříve)

Funkce ochrany senzoru

Pokud se v blízkosti výstupu světla nachází překážka a svítilna se omylem aktivuje do režimu HIGH (Vysoký), TURBO (Turbo) nebo STROBE (Stroboskop), jas svítilny se automaticky sníží na 500 lumenů, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se její životnost. Citlivost senzoru se může lišit v závislosti na barvě a materiálu překážek. Jakmile je překážka odstraněna, svítilna se vrátí na předchozí úroveň jasu a vypne ochrannou funkci senzoru.

Poznámka:

- Pokud je zapnutý režim HIGH, TURBO nebo STROBE, zakrytí světelného výstupu neaktivuje ochrannou funkci senzoru a jas zůstává neměnný.
- Je důležité udržovat přední čočku čistou, aby vestavěný snímač správně fungoval a dosahoval optimálního výkonu.