

Návod k použití Nitecore NB Air

Indikátory

Produkt má **4 modré indikátory**. Tyto indikátory mohou zobrazovat stav nabíjení a úroveň výkonu.

Nabíjení zařízení

1. Použijte USB kabel a připojte adaptér do **USB-C portu** produktu, abyste zahájili nabíjecí proces.
 2. Během nabíjení se modré indikátory postupně přepínají z blikání na stálé světlo, aby zobrazily úroveň nabití.
 3. **Všechny 4 modré indikátory budou svítit trvale**, když je zařízení plně nabité.
-

Nabíjení externího zařízení

1. Připojte USB kabel a propojte externí zařízení s **USB-C portem** produktu, abyste zahájili nabíjecí proces.
 2. Během nabíjení modré indikátory zobrazí zbývající úroveň energie.
 3. **Poznámka:** Pokud je napětí baterie příliš nízké během vybíjení, produkt automaticky vypne výstup, aby prodloužil životnost baterie.
-

Zobrazení úrovně výkonu

1. Během hibernace **klepněte na dotykové tlačítko** a modré indikátory se rozsvítí, aby zobrazily úroveň výkonu.
2. Indikátory se automaticky vypnou, pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace.

Stav indikátorů	Úroveň výkonu
4 stále svítící	75 % – 100 %
3 stále svítící	50 % – 75 %
2 stále svítící	25 % – 50 %
1 stále svítící	10 % – 25 %
1 blikající	< 10 % (Téměř vybito, prosím co nejdříve nabijte)

Poznámka: Produkt automaticky přejde do stavu hibernace, pokud delší dobu není žádný vstup ani výstup.

Technická data

Parametr	Hodnota
Buňka	Li-ion
Kapacita	5 000 mAh, 3,88 V (19,4 Wh)
Jmenovitá energie	3 300 mAh, 5 V (TYP 2,4 A)

Parametr	Hodnota
Vstup	USB-C: 5 V=2,4 A / 9 V=2 A (18 W MAX)
Výstup	USB-C: 5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A (18 W MAX)
Hodnocení IP	IPX7
Rozměry	112,0 mm x 48,0 mm x 9,7 mm
Hmotnost	89 g ± 5 g

Poznámka: Produkt není navržen pro použití pod vodou. Pokud spadne do vody, důkladně ho osušte před dalším použitím.

⚠ Varování

1. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a připojujte vhodná externí zařízení pouze v souladu s údaji uvedenými v tomto návodu.
 2. Pokud produkt nepoužíváte po delší dobu, nabijte ho každé 3 měsíce.
 3. **Provozní teplota:** -10 °C až 35 °C (14 °F až 95 °F). **Skladovací teplota:** -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F).
 4. **NEPOUŠTĚJTE zařízení bez dozoru**, když je v provozu. Pokud dojde k jakýmkoli známkám poruchy, přestaňte zařízení používat.
 5. **Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely** nebo kabely, které nejsou certifikované.
 6. Uchovávejte zařízení ve větraných prostorách. **Nevystavujte ho dešti ani vlhkému prostředí.** Držte ho dál od hořlavých materiálů.
 7. **Nevystavujte zařízení otevřeným plamenům nebo extrémním teplotám.**
 8. Vyhněte se nárazům a otřesům zařízení.
 9. **Nevkládejte žádné vodivé nebo kovové předměty** do zařízení, aby se předešlo zkratům a explozím.
 10. **Zařízení nerozebírejte ani nemodifikujte**, protože by to mohlo vést k explozi, prasknutí nebo úniku baterie. To může způsobit zranění, poškození majetku nebo jiné nepředvídatelné rizika.
-

⚠ Bezpečnost baterie

Nesprávné použití zařízení se zabudovanými Li-ion bateriemi může vést k vážnému poškození baterie nebo bezpečnostním rizikům, jako je požár nebo exploze. **Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.** Zařízení **nerozbírejte, nepropichujte, neřežte, nemačkejte nebo nespalujte.**

Pokud zjistíte únik nebo neobvyklý zápach, okamžitě přestaňte zařízení používat. Likvidujte zařízení nebo baterie v souladu s platnými místními zákony a předpisy.

Prohlášení

Tento produkt je celosvětově pojištěn společností **Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.** NITECORE není odpovědné za jakékoliv ztráty, škody nebo nároky jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.