

Nitecore HA15 UHE – Uživatelský manuál

Popis produktu

Nitecore HA15 UHE je ultralehká čelová svítilna na baterii AA nebo dobíjecí 14500 Li-Ion (NL1411R).

- Výkon až 400 lumenů (s Li-Ion), 200 lumenů (s alkalickou AA)
 - Maticová UHE LED se zábleskem až 80 metrů (AA) nebo 87 jardů (Li-Ion)
 - Hmotnost jen 43 g bez příslušenství
 - IP66 voděodolnost a odolnost vůči pádu z výšky 1 m
 - Dodávána s hlavovým páskem, klipem a difuzním pytlíkem pro použití jako mini lucerna
-

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
LED	6× UHE LED + pomocná červená
Výkon (AA / Li-Ion)	200 lm / 400 lm
Dosvit (AA / Li-Ion)	60 m / 80 m
Intenzita (AA / Li-Ion)	900 cd / 1931 cd
Režimy bílého světla	Mid, Low, Ultralow, SOS, Beacon
Režimy červeného světla	High, Low, Slow Flashing
Voděodolnost	IP66
Odolnost proti pádu	1 m
Hmotnost (bez příslušenství)	43 g
Rozměry	67,4 × 28,6 × 33,4 mm

Výkonové režimy

Bílá (AA / Li-Ion)

Režim	Lt AA / Li-Ion	Výdrž AA / Li-Ion	Dosvit AA / Li-Ion	Intenzita AA / Li-Ion
High	– / 400 lm	– / 3 h 30 min	– / 80 m	– / 1931 cd
Mid	200 lm	4 h 60 min	60 m	900 cd
Low	100 lm	9 h 40 min	40 m	405 cd
Ultralow	6 lm	82 h / 114 h	11 m / 11 m	28 cd
SOS/Beacon	200 lm	–	–	–

Červené světlo (AA / Li-Ion)

- **High:** 15 lm – 7 h / 10 h
 - **Low:** 5 lm – 14 h / 25 h
 - **Slow Flashing:** 15 lm – trvale
-

Ovládání

- **Zapnutí/vypnutí:** krátký stisk power tlačítka.
- **Přepínání bílých režimů:** tlačítko „Mode“.

- **Ultralow:** dlouhý stisk z vypnutého stavu.
 - **SOS / Beacon:** další stisk “Mode”.
 - **Červený režim:** kombinované přepnutí tlačítkem Mode.
 - **Lockout:** současné podržení obou tlačítek po 2 s – uzamknutí/odemknutí.
-

Baterie a napájení

- **AA alkalická:** standardní provoz.
 - **AA Ni-MH:** kompatibilní.
 - **AA Li-ion 14500 NL1411R:** umožňuje 400 lm a delší výdrž
-

Bezpečnostní upozornění

1. Nevystavuj oči přímému světelnému paprsku.
2. Není hračkou – uchovávej mimo dosah dětí.
3. Nevhodné pro prostředí s výbušnými látkami.
4. Nepoužívej na vysoký výkon déle než je nutné – může dojít ke zvýšení teploty.
5. Nepokládej na hořlavé povrchy při provozu.
6. Při přenášení používej lockout nebo vyjmi baterii.
7. Nepoužívej do teplot vyšších 60 °C.
8. Neservizuj a nerozebírej – může dojít k úrazu nebo ztrátě záruky.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623