

ACEBEAM E70 Mini – Uživatelský manuál

Ovládací prvky

Acebeam E70 Mini je vybavena **jedním elektronickým spínačem (e-switch)** umístěným na zadní části těla svítilny. Tento spínač se používá pro zapnutí, vypnutí a přepínání režimů.

Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:**
Dvojité rychlé stisknutí spínače z **vypnutého stavu** zapne svítilnu a aktivuje **naposledy použitý konstantní režim**.
 - **Vypnutí:**
Krátkým stisknutím spínače, když je svítilna zapnutá, se svítilna **vypne**.
-

Režimy svícení

Svítilna nabízí **sadu výstupních režimů a speciálních funkcí**, které lze aktivovat pomocí kombinací stisků spínače.

Stand-by / Startovní režimy

- **Držení spínače z vypnutého stavu:**
Při podržení spínače se svítilna zapne přímo do **Moonlight (Ultralow)** režimu.
-

Přepínání světelných režimů

Když je svítilna **zapnutá (v normálním režimu)**:

- **Držení spínače:**
Postupně se přepínají režimy **Ultralow → Low → Mid1 → Mid2 → High**.
 - Režimy **Turbo** a **Moonlight** nejsou součástí běžné sekvence a dosahují se jinými kombinacemi.
-

Turbo režim

- **Dvojité rychlé stisknutí spínače** kdykoli přepne svítilnu do **Turbo režimu**.
 - Opakovaným dvojitým stisknutím se lze vrátit do předchozího konstantního režimu.
-

Stroboskop

- **Trojité rychlé stisknutí spínače** aktivuje **stroboskopický režim**.
 - Vypnutí stroboskopu se provede krátkým stiskem spínače.
-

Uzamknutí (Lockout)

Aktivace zámku

- Při **vypnuté svítilně** držte spínač **5 sekund**.
- Svítilna se aktivuje v Moonlight režimu asi na 3 s, poté třikrát zabliká a **uzamkne se**.

Odemknutí

- Při zamčené svítilně **držte spínač cca 3 sekundy** → svítilna se odemkne a zapne do Moonlight režimu.
- Alternativně lze Lockout deaktivovat povolením a opětovným dotažením koncovky svítilny.

Paměť režimu

Svítilna si **pamatuje poslední použitý konstantní režim** (Low / Mid1 / Mid2 / High) a po dalším zapnutí jej obnoví. Výjimkou jsou režimy **Moonlight a Turbo**, které se nepamatují.

Baterie a indikace

Acebeam E70 Mini je napájena **jedním 18650 Li-Ion článkem** (včetně modelu s vestavěným USB-C nabíjecím portem v akumulátoru).

- Baterii vložte tak, že **kladná strana směřuje k hlavě svítilny**.

Indikace nízkého stavu baterie se může projevovat **snadnějším poklesem výkonu** ve vyšších režimech a následným automatickým přechodem na nižší úroveň, případně vypnutím při velmi nízkém napětí.

Nabíjení (pokud je baterie s USB-C)

U modelů, kde je součástí balení **USB-C nabíjejíci akumulátor**, připojte USB-C kabel do portu na článku a druhý konec do USB napájení.

- **Červená indikace:** probíhá nabíjení
- **Zelená indikace:** nabití dokončeno

(Manuál nezmiňuje přímé nabíjení přes tělo svítilny.)

Údržba

- Udržujte kontakty a závity čisté a suché.
- Pokud byla svítilna používána ve vlhkém prostředí, osušte ji.
- Při delší nečinnosti akumulátor dobíjejte alespoň jednou za 3 měsíce.

Bezpečnostní upozornění

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při

vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623