

ENFITNIX XLITE200A

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Xlite200A používá vestavěný dobíjecí akumulátor s kapacitou 400 mAh. Nabíjecí vstup výrobce uvádí jako DC 5 V / 300 mA.

Při nabíjení svítí stavová kontrolka červeně. Po dokončení nabíjení svítí zeleně. Před připojením nabíjení zkontrolujte, že je nabíjecí konektor čistý a suchý.

Samostatný modul Apple Find My může podle podkladu pracovat až 106 dní. Výdrž při současném provozu světla a Find My závisí na zvoleném světelném režimu - viz tabulka níže.

MONTÁŽ

Světlo lze upevnit pod sedlo pomocí sedlového držáku nebo na sedlovku pomocí držáku na sedlovku. Po nasazení vždy ověřte, že je světlo v držáku správně zajištěno a nemůže se při jízdě uvolnit.

OVLÁDÁNÍ

Světlo a modul Apple Find My používají stejné přední funkční tlačítko, jejich řídicí logika je však oddělená.

Operace	Funkce světla	Apple Find My
1× krátký stisk	Přepnutí světelného režimu	Zapnutí / aktivace modulu Apple Find My
2× rychlý stisk	Přepnutí mezi automatickým a manuálním režimem	-
Podržení déle než 1 s	Vypnutí světla	-
4× rychlý stisk; po pípnutí znovu stisknout a držet až do resetovacího tónu	-	Obnovení továrního nastavení Find My; smaže párovací údaje

Stavová kontrolka

Při běžném provozu zelené blikání signalizuje automatický režim; při manuálním režimu je tato stavová kontrolka vypnutá. Při nabíjení svítí červeně, po úplném nabití zeleně.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Výrobce uvádí 6 světelných režimů. Krátkým stiskem tlačítka mezi nimi přepínáte.

Režim	Max. světelný tok	Výdrž při současném provozu světla + Find My
Constant on - stálý svit	30 lm	3,2 h
Flashing - blikání	-	27,1 h
Breath - plynulé pulzování	-	6,7 h
Rotate 1	-	11,4 h
Rotate 2	-	17,1 h
Rotate 3	-	22,9 h

Výrobce v dodaném podkladu uvádí maximální světelný tok 30 lm, ale samostatné hodnoty světelného toku pro jednotlivé blikací režimy neuvádí.

AUTOMATICKÝ A MANUÁLNÍ REŽIM

Mezi režimy přepnete dvojklikem funkčního tlačítka.

Automatický režim: indikátor Auto bliká. Pokud jízdní kolo zůstane přibližně 10 sekund bez pohybu, hlavní světelný výstup se vypne. Při následné detekci pohybu se světlo znovu automaticky aktivuje.

Manuální režim: světlo po zastavení zůstává aktivní a nevypíná se automaticky. V tomto režimu lze světlo vypnout pouze funkčním tlačítkem.

BRZDOVÉ SVĚTLO

Při rozpoznání brzdění se aktivuje brzdové světlo s maximálním jasnem. Podklad uvádí brzdovou funkci společně pro automatický i manuální provoz.

NÍZKÝ STAV AKUMULÁTORU

Při nízkém stavu akumulátoru se aktivuje samostatná výstražná indikace. Dodaný podklad neuvádí přesnou procentní hranici její aktivace.

APPLE FIND MY - PŘIDÁNÍ A POUŽITÍ

Xlite200A obsahuje modul kompatibilní se sítí Apple Find My. Funkce lokalizace je nezávislá na samotném světelném režimu.

Přidání zařízení

- Aktivujte modul Find My jedním krátkým stiskem funkčního tlačítka.
- Na iPhone nebo iPadu otevřete aplikaci Najít (Find My) a část pro položky / předměty.
- Spusťte přidání nového kompatibilního předmětu, vyberte nalezený Xlite200A, připojte jej a zvolte jeho název.

Vyhledání zařízení zvukem

V aplikaci Najít lze u Xlite200A použít funkci Přehrát zvuk. Zařízení vydá zvukový signál, který usnadní jeho nalezení v blízkém okolí. Podklad uvádí možnost vyvolání zvuku také prostřednictvím Siri.

Režim ztraceno

Pokud se kolo se světlem ztratí, lze Xlite200A v aplikaci Najít přepnout do Režimu ztraceno (Lost Mode). Jakmile je zařízení následně zachyceno sítí Find My, vlastník může obdržet upozornění.

Síť Find My a lokalizace

Xlite200A vysílá zabezpečený signál, který mohou zachytit okolní zařízení zapojená do sítě Apple Find My. Tato zařízení anonymně předávají informaci o poloze do služby iCloud, odkud ji vlastník zobrazí v aplikaci Najít. Podle dodaných podkladů jsou přenosy v rámci Find My šifrované a zařízení, která polohu předávají, zůstávají anonymní.

Sdílení s dalšími osobami

Xlite200A lze podle dodaných podkladů sdílet až s 5 dalšími osobami, které tak mohou v aplikaci Find My pomáhat se sledováním polohy světla / kola.

Sdílení polohy ztraceného předmětu

V aplikaci Find My lze dočasně sdílet polohu ztraceného Xlite200A s další osobou za účelem pomoci při jeho nalezení. Podklad uvádí také využití této funkce u více než 50 leteckých společností. Sdílení se ukončí po nalezení předmětu nebo automaticky po 7 dnech.

Ochrana soukromí a ochrana proti nežádoucímu sledování

Podle dodaných podkladů nejsou historie a údaje o poloze ukládány přímo v Xlite200A a přenos polohy v síti Find My je šifrovaný. Pokud cizí Xlite200A cestuje s osobou odděleně od svého vlastníka, kompatibilní telefon může na možné nežádoucí sledování upozornit. Pokud zařízení není nalezeno, může po určité době začít vydávat zvukový signál.

Obnovení továrního nastavení Find My

1. Stiskněte funkční tlačítko 4x rychle za sebou.
2. Po zaznění zvukového signálu tlačítko znovu stiskněte a držte až do zaznění resetovacího tónu.
3. Reset smaže uložené párovací údaje Find My.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Počet světelných režimů	6
Maximální světelný tok	30 lm
Akumulátor	400 mAh, vestavěný
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 300 mA
Voděodolnost	IPX6
Hmotnost s držákem pod sedlo	31 g
Hmotnost s držákem na sedlovku	36 g
Barva	černá
Samostatná výdrž Find My	až 106 dní

ÚDRŽBA

- Udržujte světlo, držák a nabíjecí konektor čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
- Pravidelně kontrolujte upevnění držáku. Po pádu nebo silném nárazu ověřte, že světlo ani držák nejsou poškozené.
- Při delším nepoužívání vestavěný akumulátor pravidelně částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před každou jízdou zkontrolujte, zda je Xlite200A pevně a správně zajištěno v držáku.
- Světlo namontujte a používejte tak, aby bylo dobře viditelné zezadu a neoslňovalo ostatní účastníky provozu.
- Voděodolnost IPX6 neznamená, že je výrobek určen k trvalému ponoření. Nenabíjejte jej, pokud je nabíjecí konektor mokrý.
- Vestavěný Li-ion akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nezkratujte a nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Při poškození jej přestaňte používat.
- Funkce Apple Find My je pomůcka pro lokalizaci. Nespolehejte na ni jako na jediný prostředek ochrany jízdního kola proti odcizení.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu. Vyřazené zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Vestavěný akumulátor se nepokoušejte za účelem likvidace svépomocí demontovat. Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz