

WUBEN T102 PRO

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučené napájení: 1x Li-ion akumulátor 26650, 5000 mAh, typu high-drain. Pro nabíjení přímo ve svítilně používejte akumulátor s ochranným obvodem; výrobce doporučuje originální WUBEN nebo jím doporučený akumulátor.

1. Před prvním použitím: odšroubujte koncovou část svítilny a odstraňte izolační destičku vloženou z výroby mezi akumulátor a kontakt. Poté koncovou část znovu pevně dotáhněte.

2. Vložení / výměna akumulátoru: svítilnu vypněte a odšroubujte koncovou část. Akumulátor 26650 vložte kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny. Poté svítilnu pevně uzavřete.

Nabíjení přes USB-C: odkryjte gumovou krytku nabíjecího portu, připojte USB-C kabel a napájecí zdroj 5 V / 2 A. Úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Po dokončení nabíjení kabel odpojte a gumovou krytku pečlivě uzavřete.

- Při nabíjení svítí indikátor červeně: nabíjení probíhá.
- Po úplném nabití svítí indikátor modře.
- Modré blikání během nabíjení znamená abnormální nabíjení nebo nevhodný / nesprávný akumulátor; nabíjení přerušte a zkontrolujte akumulátor a kontakty.

Indikace stavu akumulátoru při zapnutí: indikátor je integrován pod tlačítkem W.

- 31-100 %: modrá kontrolka svítí přibližně 5 sekund a poté zhasne.
- 15-30 %: červená kontrolka svítí přibližně 5 sekund a poté zhasne.
- Méně než 15 %: červená kontrolka bliká; akumulátor co nejdříve nabijte nebo vyměňte.

OVLÁDÁNÍ

WUBEN T102 Pro používá jedno elektronické boční tlačítko W. Tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí, změně výkonu, přístupu k blikacím režimům a elektronickému uzamčení.

1. Zapnutí / vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko W po dobu 2 sekund. Stejným způsobem svítilnu vypnete.

2. Přepínání běžných režimů: při zapnuté svítilně krátce stiskněte W. Každý stisk přepne na další úroveň v pořadí Low -> Medium -> High -> Turbo -> Low.

Okamžité Turbo: při zapnuté svítilně stiskněte a držte tlačítko W. Po dobu držení se aktivuje Turbo; po uvolnění se svítilna vrátí do předchozího režimu. Přesná délka držení pro tuto funkci není stanovena.

Paměť režimu: svítilna si pamatuje poslední použitou běžnou úroveň jasu a při dalším zapnutí se do ní vrátí.

3. Strobe a SOS: při zapnuté svítilně provedte dvojklik na W pro aktivaci Strobe. Dalším dvojklikem přejdete do SOS. Jedním krátkým stiskem W se vrátíte do předchozího běžného režimu.

4. Lockout - elektronické uzamčení: při vypnuté svítilně provedte trojklik na W. Hlavní LED třikrát blikne a tím potvrdí uzamčení.

- V uzamčeném stavu jakýkoli stisk W pouze vyvolá modré bliknutí indikátoru; hlavní světlo se nerozsvítí.
- Pro odemknutí znovu při vypnuté svítilně provedte trojklik na W. Hlavní LED znovu třikrát blikne.

Teplotní regulace: svítilna automaticky upravuje světelný výkon při nárůstu teploty, aby omezila přehřívání elektroniky. Funkce nevyžaduje zásah uživatele.

REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	3500 lm -> 1500 lm	3 min + 79 min
High	800 lm	3,3 h
Medium	200 lm	14 h
Low	10 lm	240 h
Strobe	3500 lm	neuvedeno
SOS	200 lm	neuvedeno

Hodnoty vycházejí z tabulky WUBEN podle ANSI/NEMA FL 1. U režimu Turbo je uveden pokles z 3500 lm na 1500 lm; skutečný průběh výkonu může ovlivnit teplota, stav akumulátoru a okolní podmínky.

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte těsnicí O-kroužky. Pokud jsou poškozené nebo opotřebené, vyměňte je, aby byla zachována odolnost proti vodě.
- Vodivé kontaktní plochy udržujte čisté. Výrobce doporučuje znečištěné vodivé části čistit hadříkem s alkoholem; před sestavením je nechte zcela vyschnout.
- Jakmile svítidla indikuje nízký stav akumulátoru, akumulátor včas nabijte nebo vyměňte.
- Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte akumulátor ze svítidla a výrobek skladujte na suchém a větraném místě.
- Po nabíjení vždy odpojte USB-C kabel a pečlivě uzavřete gumovou krytku nabíjecího portu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítidla nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítidla nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Svítidla používá automatickou teplotní regulaci, která může při zahřátí snížit výkon.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě do očí; silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte elektronický Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- Používejte pouze vhodný Li-ion akumulátor 26650. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo jinak podezřelý akumulátor a nekládejte jej s obrácenou polaritou.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Při delším nepoužívání jej skladujte na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.
- K nabíjení používejte zdroj 5 V / 2 A a nabíjejte v suchém prostředí. Pokud při nabíjení modře bliká indikátor, nabíjení přerušte a zkontrolujte akumulátor a kontakty.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítidla a výrobek ani akumulátor nevhazujte do ohně.

- T102 Pro není potápěčská svítilna. Přestože je uváděno krytí IP68 a odolnost při dočasném ponoření do 2 m po dobu 1 hodiny, nepoužívejte ji dlouhodobě pod vodou. Před kontaktem s vodou vždy zkontrolujte dotažení svítilny a úplné uzavření krytky USB-C portu.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Akumulátor: Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz