

TRUSTFIRE L2S-SE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. ZÁKLADNÍ POPIS

TrustFire L2S-SE je kompaktní kapesní svítilna určená pro každodenní použití. Je napájena jedním Li-ion akumulátorem typu 14500 (verze 650 mAh s micro-USB nabíjením) nebo kompatibilní AA baterií dle specifikace výrobce.

Svítilna je vybavena zadním mechanickým spínačem pro jednoduché a rychlé ovládání. Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny s odolnou povrchovou úpravou. Konstrukce je navržena pro běžné EDC použití.

2. VLOŽENÍ BATERIE

1. Odšroubujte zadní víčko svítilny.
2. Vložte baterii kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
3. Zadní víčko pevně zašroubujte zpět.

Dbejte na správnou polaritu. Nesprávné vložení může způsobit poškození zařízení.

3. OVLÁDÁNÍ

Zapnutí

Plně stiskněte zadní spínač, dokud neuslyšíte mechanické cvaknutí.

Vypnutí

Opětovným plným stiskem zadního spínače svítilnu vypnete.

Přepínání režimů

Při zapnuté svítilně lehce namáčkněte spínač bez plného cvaknutí. Režimy se cyklicky přepínají.

Režimy svícení jsou odstupňovány dle specifikace výrobce od nižšího výkonu po vyšší výkon.

4. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU 14500 (MICRO-USB)

Nabíjení probíhá přímo přes micro-USB port umístěný na akumulátoru.

1. Připojte micro-USB kabel do portu akumulátoru.
2. Druhý konec připojte k USB napájecímu zdroji.
3. Indikace na akumulátoru signalizuje stav nabíjení dle výrobce.
4. Po plném nabití akumulátor odpojte.

Nepokoušejte se nabíjet běžné AA baterie.

5. ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte čistotu závitů.
 - O-kroužky udržujte lehce promazané silikonovou vazelínou.
 - Svítilnu nečistěte agresivními chemickými prostředky.
 - Při delším skladování vyjměte baterii.
-
-

6. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesvíťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.

7. DOVOZCE

Dovozce do ČR:

Led-expert

Stroupežnického 24

15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623
