

FENIX SW06R

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna je vybavena vestavěným dobíjecím akumulátorem. Nabíjí se přes USB-C ze zdroje s napětím 5 V; maximální příkon při nabíjení je 5 W. Lze použít počítač, síťový USB adaptér, USB adaptér v automobilu nebo kompatibilní nabíječku s USB-C konektorem.

Během nabíjení svítí LED v tlačítku červeně, po úplném nabití zeleně. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Během nabíjení lze svítilnu používat ve všech režimech, výkon však může být podle stavu akumulátoru omezen. Akumulátor nemá paměťový efekt a lze jej kdykoliv dobíjet.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Podržte hlavní spínač přibližně 0,5 sekundy. Stejným způsobem svítilnu vypnete.

Rychlý přístup k červeno-modrému světlu

Při vypnuté svítilně proveďte rychlý dvojklik hlavního spínače. Aktivuje se přímo režim červeno-modrého světla.

Přepínání módů

Při zapnuté svítilně krátce stiskněte vedlejší (režimové) tlačítko. Módy se cyklicky přepínají: bílé světlo → červeno-modré světlo → UV světlo.

Přepínání výkonu

Krátkým stiskem hlavního spínače přepínáte úroveň nebo funkce právě zvoleného módu.

Mód	Pořadí
Bílé	5 → 30 → 150 → 500 lm
Barevné	stálá červená → červené blikání → červeno-modré blikání
UV	jeden pevný stupeň

PAMĚŤ REŽIMU

Svítilna si pamatuje poslední zvolený mód bílé / barevné / UV. U bílého světla se obnoví také poslední použitá úroveň výkonu. U barevného světla se po aktivaci vždy spustí stálé červené svícení.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Při vypnuté svítilně jednou krátce stiskněte hlavní tlačítko. LED ve spínači zobrazí stav po dobu 3 sekund.

Indikace	Kapacita
zelená	100-85 %
zelená bliká	85-50 %
červená	50-25 %
červená bliká	méně než 25 %

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÝ AKUMULÁTOR

Při poklesu napětí pod 3 V svítilna postupně automaticky sníží výkon až na nejnižší režim Eco. LED v hlavním tlačítku začne červeně blikat jako upozornění na nutnost dobít.

ÚDRŽBA

- Svítilnu čistěte měkkým navlhčeným hadříkem; nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
- Optiku a světelné plochy udržujte čisté.
- USB-C port udržujte čistý a suchý. Před nabíjením zkontrolujte, zda v konektoru není voda nebo nečistota.
- Při delším nepoužívání skladujte svítilnu na suchém a chladném místě a nenechávejte akumulátor dlouhodobě zcela vybitý.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zapnutou svítilnu nezakrývejte ani ji nepokládejte svítící částí na zem, stůl, textilie nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození.
- Nesviťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Silné bílé světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- UV světlo nesměřujte do očí ani na pokožku osob nebo zvířat. Nedívejte se přímo do zdroje UV záření ani pomocí optických pomůcek.
- Červeno-modré výstražné blikání používejte pouze v souladu s platnými právními předpisy a tak, aby nemohlo být zaměněno se zvláštním výstražným světlem oprávněných vozidel.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Vestavěný lithium-iontový akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nezkratujte ani nevystavujte ohni či nadměrnému teplu. Při deformaci, zápachu nebo neobvyklém zahřívání výrobek přestaňte používat a nabíjet.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz