

WUBEN P26

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A VLOŽENÍ BATERÍ

WUBEN P26 podporuje dvě možnosti napájení: 3× alkalická baterie AAA v bateriovém zásobníku nebo 1× Li-ion akumulátor 18650 v nastavitelném tubusu pro 18650.

- Pro 3× AAA použijte dodaný bateriový zásobník. Údaje o výdrži v originálním manuálu byly měřeny se třemi alkalickými bateriemi AAA.
- Pro 1× 18650 použijte nastavitelný tubus pro akumulátor 18650. Výrobce uvádí jako kompatibilní příslušenství akumulátory WUBEN ABE2600C, ABE3100C a ABE3400.

1. Odšroubujte zadní víčko svítily.
2. Zvolte jednu z možností napájení: vložte akumulátor 18650 do nastavitelného tubusu, nebo vložte tři baterie AAA do bateriového zásobníku.
3. Připravený akumulátor / zásobník vložte do těla svítily podle montážního uspořádání výrobce a zadní víčko znovu pevně zašroubujte.

Důležité: Při nízkém stavu baterie zdroj včas dobijte nebo vyměňte. Při delším nepoužívání vyjměte baterie / akumulátor ze svítily.

OVLÁDÁNÍ

Svítilna má dvě samostatná boční tlačítka: tlačítko W pro bílé světlo, okamžité Turbo, Lockout a indikaci stavu baterie; druhé tlačítko ovládá UV světlo.

1. Bílé světlo - zapnutí / vypnutí: jedním krátkým stiskem tlačítka W zapnete nebo vypnete bílé světlo. Běžný bílý režim má výkon 150 lm.
2. Okamžité Turbo: stiskněte a držte tlačítko W. Po dobu držení je aktivní režim Turbo 500 lm. Po uvolnění tlačítka se svítilna vrátí do předchozího stavu.
3. UV světlo - zapnutí / vypnutí: jedním krátkým stiskem tlačítka UV zapnete nebo vypnete UV světlo 365 nm / 2 W.

Výrobce neuvádí konkrétní délku podržení tlačítka W pro Turbo; proto se používá pouze formulace „stiskněte a držte“.

Lockout / uzamčení tlačítek

4. Uzamčení: při vypnuté svítelně 3× rychle stiskněte tlačítko W. Bílé světlo 3× blikne a potvrdí uzamčení.
5. V uzamčeném stavu jsou ovládací tlačítka neaktivní. Při pokusu o ovládání blikne modrá kontrolka pod tlačítkem.
6. Odemknutí: znovu 3× rychle stiskněte tlačítko W. Bílé světlo 3× blikne a potvrdí odemknutí.

Indikace stavu baterie

Stav baterie	Indikátor v tlačítku W	Doba indikace
100-40 %	modrá - svítí trvale	5 s
39-30 %	modrá - bliká	5 s
29-15 %	červená - svítí trvale	5 s
méně než 15 %	červená - bliká	výrobce dobu neuvádí

REŽIMY A VÝDRŽ

Hodnoty níže vycházejí z originální tabulky WUBEN P26 User Manual V2.0. Laboratorní měření byla provedena se 3× alkalickou baterií AAA.

Režim	Výkon	Výdrž podle výrobce
Bílé světlo - Turbo / High	500 lm	neuvedena; momentový režim při držení W
Bílé světlo - Low	150 lm	6,5 h
UV	365 nm / 2 W	5,5 h

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte těsnicí O-kroužek. Při opotřebení nebo poškození jej vyměňte, aby byla zachována odolnost výrobku proti vodě.
- Používejte baterie / akumulátory WUBEN nebo typy doporučené výrobcem.
- Při indikaci nízkého stavu napájení akumulátor dobijte nebo baterie vyměňte.
- Vodivé kontaktní plochy udržujte čisté. Výrobce doporučuje jejich čištění hadříkem s alkoholem; před opětovným sestavením nechte části oschnout.
- Při delším nepoužívání vyjměte baterie / akumulátor, aby se snížilo riziko vytečení nebo poškození. Svítílnu skladujte na suchém a větraném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítílny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítílny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvitte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo 500 lm používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. U P26 je aktivní pouze po dobu držení tlačítka W. Svítilna se při provozu zahřívá; při nadměrném zahřátí ji vypněte a nechte vychladnout.
- Nesvitte bílým světlem sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění a poškození zraku.
- UV režim používá záření o vlnové délce 365 nm. Nedívejte se přímo do UV LED a nemiřte UV zářením do očí osob ani zvířat. Při delší práci v UV režimu používejte vhodnou ochranu očí proti UVA záření.
- Svítílnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Při přenášení, skladování nebo přepravě aktivujte Lockout, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
- Při použití tří baterií AAA nekombinujte články různého typu, kapacity nebo rozdílného stavu nabití. Při použití Li-ion akumulátoru 18650 s ním zacházejte opatrně a nevystavujte jej ohni, nadměrnému teplu ani mechanickému poškození.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítílny a neprovádějte neodborné opravy.
- Přestože výrobce uvádí krytí IP68, zároveň výslovně upozorňuje, že P26 není potápěčský výrobek. Nepoužívejte svítílnu dlouhodobě pod vodou.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte baterie / akumulátor a odevzdejte je odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103

289 12 Třebestovice

Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz